Funktionstest Intervallrelais für den Scheibenwischer (19 / 229 / 99 etc.)

Elektrik

Mittels 12V Gleichspannungsnetzteil und folgendem Anschlussschema kann das Relais geprüft werden:

- Relaiskontakt **31** an minus
- Relaiskontakt **15** an plus
- der Schalter für Intervall an Relaiskontakt **I** (kleiner Flachstecker) ebenfalls an plus
- den Umschalter im Wischermotor an Relaiskontakt **31b** (bzw. 53S am Relais 99) wie folgt simulieren:
  Wischermotor in Endstellung - Signal an minus; Wischermotor am drehen - Signal an plus.

Das Relais zieht nach Intervalldauer an und fällt wieder ab. Hierbei wird normalerweise die Polarität zum Wischermotor am Pin **53e** zwischen 31b und 15 umgeschaltet.

Schöne Grüße Robert

Eindeutige ID: #1236
Verfasser: saar-robert
Letzte Änderung: 2015-05-08 10:21

© 2024 Tux <faq@audi-cabrio-club.info> | 15.05.2024 20:41