

## Subwoofer - Anschlussbelegung

# HIFI / Audiosystem

Anschlussbelegung Subwoofer:

Es gibt 2 Möglichkeiten das Ding anzuschließen:

a) mit halbaktivem System an den hinteren Lautsprechern:

- Pin 1: Signal rechts (mit Pin 2 der rechten Aktivbox verbinden)
- Pin 2: Signal links (mit Pin 2 der linken Aktivbox verbinden)
- Pin 6: Dauerplus
- Pin 7: Signalmasse (mit den 3'er Pins beider Aktivboxen verbinden)
- Pin 11: Zündungsplus bzw. von Radio geschaltetes Plus
- Pin 12: Masse

b) ohne halbaktives System / Nutzung des Radio-Sub-Out:

- Pin 1 mit Pin 2 brücken, gemeinsam an Sub-Out des Radios
- Pin 6: Dauerplus
- Pin 11: Zündungsplus bzw. von Radio geschaltetes Plus
- Pin 12: Masse

Danke an Marc für diesen Beitrag!

Eindeutige ID: #1143

Verfasser: Alex

Letzte Änderung: 2007-10-03 00:31